


CIRCUIT BOARD LAYOUT & WIRING (ユニットレイアウト & 結線図)


PSR-S700

Top view (上面部)




● PSR-S700

• Bottom view
(底面部)



• Bottom view
(底面部)



● PSR-S700

No.	Location	Parts No.	Connector Assembly	Source		Destination		Remarks
①	120	(WK41290)	SPWOLF	AM-CN51	*1	Speaker (WOOFER)	*2 *9	5P L=1400/1700
②	210	(WK41240)	SPTWLF	AM-CN53	*1	Speaker (TWEETER)	*2 *9	4P L=1100/900
③	500	(WK41790)	VOLLF	VR-CN100	*3	AM-CN99	*1	8P L=930
④	500	WK547300	FFC Cable	DM-CN50	*1 *5	EIF-CN207	*1 *5	30P
⑤	510	WK444200	USBLF	DM-CN31	*1	DJK-CN72	*1	6P L=300
⑥				DM-CN30	*1	DJK-CN73	*1	5P L=400
⑦	530	(WK40590)	AM5DLF	DM-CN810	*1	AM-CN96	*1	4P L=1100
⑧				EIF-CN201	*1	AM-CN98	*1	6P L=850
⑨	550	(WK39730)	EMKSLF	DM-CN60	*1	EMKS61A-CN1	*1	7P L=550
⑩	560	(WK43330)	AUXLF	DM-CN400	*1	AM-CN11	*1	11P L=600
⑪	570	(WK40150)	DC3DLF	DM-CN800	*1	AM-CN97	*1	5P-6P L=1150
⑫	590	(WK43640)	LANLF	DM-CN300	*1	LANL-CN801	*1	10P L=500
⑬	600	(WK43420)	MPLF	DM-CN70	*1	DJK-CN75	*1	13P-9P L=320
						DJK-CN81		13P-10P L=360
⑭	650	MFA06080	Cable	EIF-CN202	*1 *7	PNL-CN105	*1 *6	6P L=80
⑮	660	MFA22060	Cable	EIF-CN205	*1 *7	PNCA-CN001	*1 *7	22P L=60
⑯	670	WK547500	FFC Cable	EIF-CN204	*1 *7	PNR-CN001	*1 *6	23P L=500
⑰	680	WK547400	FFC Cable	EIF-CN206	*1 *7	PNL-CN101	*1 *6	26P L=140
⑱	700	WK699600	LCDLF	EIF-CN208	*1 *5	LCD	*1 *8	20P L=130
⑲	--	--	LCD Backlight	INV-CN302	*1	LCD-Backlight	*3	2P
⑳	710	(WK44350)	INVLF	EIF-CN203	*1	INV-CN301	*1	4P L=650
㉑	750	MFA13060	Cable	PNCA-CN002	*1 *7	PNCB-CN101	*1 *7	13P L=60
㉒	760	(WD30300)	PH	PNR-CN002	*1	ENC-CN401	*1	3P L=100
㉓	770	(WK41680)	PBMODLF	PNL-CN103	*1	PB-CN501	*1	7P-3P L=290
						MOD-CN601		7P-4P L=260
㉔	S4	VU958900	Cable	EMKS61A-CN2	*1 *4	MK-L	*1	12P
㉕	S5	VU659500	Cable	MK-H	*1	MK-L	*1	12P
㉖	S6	VU659400	Cable	EMKS61A-CN4	*1 *4	MK-L	*1	7P
㉗	S7	VU659600	Cable	EMKS61A-CN3	*1 *4	MK-H	*1	5P
㉘	WH001	(WK43610)	HPLF	HP-CN47	*1	AM-CN46	*1	5P L=1600
㉙	WH003	(WK41460)	SWLF	SW-CN94	*1	AM-CN91	*1	6P L=1300

* The parts with “()” in “Part No.” are not available as spare parts.

(部品番号が()で囲まれている部品は、サービス部品として準備されていません。)

*1: Insertion (差込み)

*2: Manual soldering (手半田)

*3: Insertion (差込み済)

*4: Edge mark is adjusted to Pin 1 mark (△mark). (エッジマークが1ピン(△)側)

*5: Plated terminal front side view. (端子メッキ面を前面側)

*6: Plated terminal upper side view. (端子メッキ面を上側側)

*7: Plated terminal back side view. (端子メッキ面を背面側)

*8: Plated terminal lower side view. (端子メッキ面を下側側)


*9: Speaker-R (Red +, Blue -), Speaker-L (White +, Black -)
(スピーカ R (赤 +, 青 -), スピーカ L (白 +, 黒 -))

Caution: Be sure to attach the removed filament tape just as it was before removal.


(注意：一度剥がしたフィラメントテープは、取り外す前と同じように、取り付けてください。)

● PSR-S900



• Top view
(上面部)



• Bottom view
(底面部)



● PSR-S900

• Bottom view
(底面部)• Bottom view
(底面部)

● PSR-S900

No.	Location	Parts No.	Connector Assembly	Source		Destination			Remarks
①	120	(WM05350)	SPLF	AM-CN51	*1	Speaker (WOOFER)	*2	*9	5P L=1400/1700
②				AM-CN53	*1	Speaker (TWEETER)	*2	*9	4P L=1100/900
③	500	(WK41790)	VOLLF	VR-CN100	*3	AM-CN99	*1		8P L=930
④	500	WK547200	FFC Cable	DM-CN5	*1 *5	EIF-CN207	*1	*5	30P
⑤	510	WK444200	USBLF	DM-CN2	*1	DJK-CN72	*1		6P L=300
⑥				DM-CN1	*1	DJK-CN73	*1		5P L=400
⑦	550	(WK39720)	EMKSFLF	DM-CN9	*1	EMKS61A-CN1	*1		7P L=450
⑧	560	(WJ01380)	AUXHALF	DM-CN11	*1	AM-CN11	*1		11P L=800
⑨				DM-CN15	*1	AM-CN62	*1		5P L=750
⑩	570	(WK73360)	DCLF	DM-CN8	*1	AM-CN96	*1		4P L=1150
⑪				EIF-CN201	*1	AM-CN98	*1		6P L=850
⑫				DM-CN7	*1	AM-CN97	*1		5P-6P L=1200
⑬	580	(WK43630)	VIDLF	DM-CN17	*1	DJK-CN83	*1		2P L=420
⑭	590	(WM16600)	LANHLF	DM-JK1	*1	LANH-JK701	*1		8P
⑮	600	(WK43400)	MPLF	DM-CN4	*1	DJK-CN75	*1		13P-9P L=260
						DJK-CN81			13P-10P L=290
⑯	650	MFA06080	Cable	EIF-CN202	*1 *7	PNL-CN105	*1	*6	6P L=80
⑰	660	MFA22060	Cable	EIF-CN205	*1 *7	PNCA-CN001	*1	*7	22P L=60
⑱	670	WK547500	FFC Cable	EIF-CN204	*1 *7	PNR-CN001	*1	*6	23P L=500
⑲	680	WK547400	FFC Cable	EIF-CN206	*1 *7	PNL-CN101	*1	*6	26P L=140
⑳	700	WK547600	FFC Cable	EIF-CN208	*1 *5	LCD	*1	*8	20P L=100
㉑	--	--	LCD Backlight	INV-CN302	*1	LCD-Backlight	*3		2P
㉒	710	(WK44350)	INVLF	EIF-CN203	*1	INV-CN301	*1		4P L=650
㉓	750	MFA13060	Cable	PNCA-CN002	*1 *7	PNCB-CN101	*1	*7	13P L=60
㉔	760	(WD30300)	PH	PNR-CN002	*1	ENC-CN401	*1		3P L=100
㉕	770	(WK41680)	PBMODLF	PNL-CN103	*1	PB-CN501	*1		7P-3P L=290
						MOD-CN601			7P-4P L=260
㉖	S4	VU958900	Cable	EMKS61A-CN2	*1 *4	MK-L	*1		12P
㉗	S5	VU659500	Cable	MK-H	*1	MK-L	*1		12P
㉘	S6	VU659400	Cable	EMKS61A-CN4	*1 *4	MK-L	*1		7P
㉙	S7	VU659600	Cable	EMKS61A-CN3	*1 *4	MK-H	*1		5P
㉚	WH001	(WK43610)	HPLF	HP-CN47	*1	AM-CN46	*1		5P L=1600
㉛	WH003	(WK41460)	SWLF	SW-CN94	*1	AM-CN91	*1		6P L=1300

* The parts with "()" in "Part No." are not available as spare parts.

(部品番号が () で囲まれている部品は、サービス部品として準備されていません。)

*1: Insertion (差込み)

*2: Manual soldering (手半田)

*3: Insertion (差込み済)

*4: Edge mark is adjusted to Pin 1 mark (△mark). (エッジマークが 1 ピン (△) 側)

*5: Plated terminal front side view. (端子メッキ面を前面側)

*6: Plated terminal upper side view. (端子メッキ面を上面側)

*7: Plated terminal back side view. (端子メッキ面を背面側)

*8: Plated terminal lower side view. (端子メッキ面を下面側)

*9: Speaker-R (Red +, Blue -), Speaker-L (White +, Black -)
(スピーカ R (赤 +, 青 -), スピーカ L (白 +, 黒 -))

Caution: Be sure to attach the removed filament tape just as it was before removal.

(注意: 一度剥がしたフィラメントテープは、取り外す前と同じように、取り付けてください。)